

Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Farex FR-8300



KOLAY KULLANIM KILAVUZU

0850 222 72 72
R2 R2

Farex

PROFİLO
ÖDEME SİSTEMLERİ

Farex

YIYECEK 5,00
IÇECEK 10,00
ARATOPLAM 15,00
A 0,00

FR-8300

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------|
| C | FONK | HATA DÜZELT | İPTAL FİŞ İPTAL | KAĞIT | KASİYER |
| KISIM 1 KISIM 5 | 7 | 8 _{ABC} | 9 _{DEF} | PLU | + % |
| KISIM 2 KISIM 6 | 4 _{GHI} | 5 _{JKL} | 6 _{MNO} | FİYAT | - % |
| KISIM 3 KISIM 7 | 1 _{PQRS} | 2 _{TUV} | 3 _{WXYZ} | FİYAT GÖR DİĞER | ← |
| KISIM 4 KISIM 8 | 0 _{() []} | . _{..7} | 00 _{..0#} | KREDİ DÖVİZ | NAKİT |
| K. AVS K. ODM | ÇEKMECE | - | X | ARA TOP FATURA | ↵ |

İÇİNDEKİLER

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. CİHAZ TANITIMI | 4 |
| 1.1. Cihazı Açma | 5 |
| 1.2. Cihazı Kapatma | 5 |
| 1.3. Menü | 5 |
| 1.4. Şifreler | 6 |
| 1.5. Kağıt Rulosu | 9 |
| 2. SATIŞ YAPMA | 10 |
| 3. Z RAPORU ALMA | 11 |
| 4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ | 13 |

1. CİHAZ TANITIMI - TUŞ TAKIMI

|  | FONK | HATA DÜZELT | İPTAL FİŞ İPTAL | KAĞIT |  KASİYER |
|---|-------------|----------------|--------------------|--------------------|--|
| KISIM 1 KISIM 5 | 7 | 8 ABC | 9 DEF | PLU | ▲ + % |
| KISIM 2 KISIM 6 | 4 GHI | 5 JKL | 6 MNO | FİYAT | ▼ - % |
| KISIM 3 KISIM 7 | 1 PQRS | 2 TUV | 3 WXYZ | FİYAT GÖR DİĞER | ← |
| KISIM 4 KISIM 8 | 0 () [] | . .,? | 00 &@# | KREDİ DÖVİZ | NAKİT |
| K. AVS K. ÖDM | ÇEKMECE | - | X | ARA TOP FATURA | ↩ |

1. CİHAZ TANITIMI



AÇMA / KAPAMA
ANAHTARI

1.1

Cihazı Açma

Cihazı açmak için cihazın arka panelindeki açma / kapama anahtarını yukarı konuma getiriniz.

1.2

Cihazı Kapatma

Cihazı kapatmak için cihazın arka panelindeki açma / kapama anahtarını aşağı konuma getiriniz.

1.3

Menü

Cihaz menüsü içerisinde gezinmek için [**Kasiyer**] tuşunu kullanınız. Bu tuşa her bastığınızda yazar kasa bir sonraki konuma geçer. Yazar kasanın konumları sıra ile "SATIŞ -X-Z-EKÜ-SET-S-OFF" şeklindedir.



KASİYER

1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER (1-4)

Z

ŞİFRE

A

1.4 Şifreler

Yazar kasanın “X – Z – EKÜ – SET – S” konumlarına girebilmek için, öncelikle gerekli şifrelerin girilmesi gerekmektedir.

X – Z – EKÜ – SET konumlarına giriş şifreleri ortaktır. Bu şifre fabrika çıkışında “0000” olarak programlanmıştır. Bu şifre yazar kasanın SET konumundan değiştirilebilir.

S konumuna, sadece yetkili servislerin girme izni vardır.

Yazar kasanın Satış Ekranına giriş için gerekli kasiyer şifresi fabrika çıkışında “0000” olarak atanmıştır.

1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER (1-4)

KASİYER (1-4)
2

1.4

Cihaz ilk açıldığında karşınıza Kasiyer Girişi Ekranı gelecektir. Kasiyer seçimi aşağıdaki gibi yapılır.

- 1 : KASİYER A
- 2 : KASİYER B
- 3 : KASİYER C
- 4 : KASİYER D

Örnek: B Kasiyerinin Seçilmesi

2

TUV

NAKİT



1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER ŞİFRESİ

B

B

0,00

1.4

Kasiyer şifresi A, B, C, D kasiyerleri için fabrika çıkışında “0000” olarak atanmıştır. Aşağıdaki şekilde şifre girişi yapılarak kasiyer seçimi tamamlanmış olur.

00
&@#

00
&@#

NAKİT
↓

B kasiyeri seçimi sonrası ulaşılan Satış Ekranı yandaki gibi olacaktır.


1. CİHAZ TANITIMI

KAĞIT RULOSU ÖZELLİKLERİ

| | |
|----------------|-----------------|
| Kağıt | : Beyaz, Termal |
| Rulo Geniřlięi | : 56 mm |
| İç Göbek Çapı | : 13-14 mm |
| Rulo Çapı | : 50 mm |



35° %85 Baęıl Nem



1.5 Kağıt Rulosu

1. Yazıcı kapaęını açınız.
2. Ruloyu kâğıt yuvasına yerleřtiriniz.
3. Yazıcı kapaęını kapatınız.
4. Tuř takımı üzerindeki, kağıt sürme tuřu ile kağıdı 4-5 cm çıkacak řekilde sürünüz.

UYARI! Yazar kasanız ile sevk edilen termal kâğıtlar TSE onaylıdır. Depolama řartlarına uyulduğunda saklama süresi 7 yıldır.

TSE onaylı termal kağıt kullanmak mecburidir. Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.

2. SATIŞ YAPMA

2,00TL KISIM 1 (GIDA) Satışı için;



2,00TL KISIM 2 (İÇECEK) Satışı için;



5,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;



Toplam tutar bilgisini görmek ve ödemeyi nakit olarak sonlandırmak için;



Örnek Satış

Fiyat girerek KISIM satışı gerçekleştirmek için tuş takımı üzerinden sırasıyla yandaki tuşlamalar yapılır.

İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.



3. Z RAPORU ALMA

Z

ŞİFRE

A

Z

> Z GÜNLÜK RAPOR
PLU RAPORU
MALİ HAFIZA RAPORU

A

Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır.

Ana Menü üzerinden Z Modu seçilir ve şifre girilir.

Karşınıza gelecek alt menü ekranı yandaki gibi olacaktır. Günlük rapor almak için "Z GÜNLÜK RAPOR" bölümü seçilir.



4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|------------------------|---|
| İşlemci | 400 MHz ARM9 32 bit |
| Hafıza | 128 MB |
| Yazıcı | 2" (58 mm) termal yazıcı |
| Yazma Hızı | 75 mm/s |
| Operatör Ekranı | 4 satır, 24 karakter (192 x 64 Full grafik likit kristal ekran) |
| Müşteri Ekranı | 2 satır, 24 karakter (192 x 32 Full grafik likit kristal ekran) |
| Tuş Takımı | 35 tuş |
| Mali Hafıza Kapasitesi | 3650 Gün |
| EKÜ Kapasitesi | 2.4 Milyon Satır (256Mbit) |
| Kısım Sayısı | 8 Kısım |
| PLU Sayısı | 100.000 PLU |
| KDV Sayısı | 8 KDV grubu |

4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

| RAPORLAR | |
|---------------------|---|
| X Raporları | X Raporu |
| | X PLU Raporu |
| Z Raporları | Z Raporu |
| | Z PLU Satış Raporu |
| | İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları |
| EKÜ Raporları | EKÜ Detay Raporu / EKÜ Z Detay Raporu |
| | Tarih ve Saat Aralığına Göre / Z No Aralığına Göre EKÜ Fiş Detay Raporu |
| | Tek Fiş Kopyası / Dönemsel Fiş Kopyası |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
| Boyutlar | Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 156 mm, Yükseklik: 90 mm |
| Ağırlık | 920 gram (1150 gram batarya ile) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 C° / + 50 C° |
| Renk | Mavi - Beyaz |

4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

| GÜVENLİK | |
|------------------------|--|
| Elektronik Koruma | Elektronik mühür, elektromekanik ağ koruması |
| BAĞLANTILAR | |
| Seri Arayüz | 3 adet RS232 (1 POS, 1 Barkod Okuyucu, 1 Terazi/Yazıcı Bağlantısı) |
| USB Arayüz | 2 adet (1 PC, 1 Barkod Okuyucu Bağlantısı) |
| Çekmece | 1 adet |
| Ethernet | 1 adet (10/100Mbit) |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| NFC (Opsiyonel) | ISO 18092 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu) |
| SAM Modül | 1 adet SAM Modülü |
| GPRS Modem (Opsiyonel) | 900/1800 MHz GSM/GPRS |
| PSTN Modem (Opsiyonel) | 56K |
| Güç | 100 - 240 V AC (50-60 Hz) / Harici Adaptör 10V DC 4.2A |
| Batarya (Opsiyonel) | 7,4 V 4400 mAh Li-Ion Pil |
| Speaker | Var |



 **0850 222 72 72**
R2 R2

Farex

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Tantavi Mahallesi Menteşoğlu Cad. Terra Plaza No: 25 34764 Ümraniye, İstanbul
Tel: +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80
www.edata.com.tr • www.profiloodemesistemleri.com

PROFİLO
ÖDEME SİSTEMLERİ