



**YENİ NESİL
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARA AİT
ELEKTRONİK KAYIT, AKTİVASYON
VE
YETKİLİ SERVİS LİSTELERİ
TEKNİK KILAVUZU**

(Sürüm 3.0)

20 Haziran 2024

İÇİNDEKİLER

TABLolar	2
GİRİŞ	3
1. GİB TEKNOLOJİYE VERİ GÖNDERİM ENTEGRASYONU	4
1.1 ÖKC TSM Merkezi – GİB Teknoloji Entegrasyonları	4
1.1.1 YN ÖKC Durum Bilgisi	5
1.1.2 YN ÖKC Durum Geçişleri	6
1.1.2.3 Banka Aktif Durumu ve Durum Geçişleri	10
1.1.2.4 Kapalı Durumu ve Durum Geçişleri	11
1.1.2.5 Banka Kapalı Durumu ve Durum Geçişleri	13
1.1.2.6 Terk Kapalı Durumu ve Durum Geçişleri	14
1.1.2.7 Devir Durumu ve Durum Geçişleri	16
1.1.2.8 Kayıp Çalıntı Durumu ve Durum Geçişleri	17
1.1.2.9 Hurda Durumu ve Durum Geçişleri	18

TABLÖLAR

Tablo 1: YN ÖKC Durum Kodları.....	6
Tablo 2: Mühürlü Durumundan Diğer Durumlara Geçişler.....	8
Tablo 3: Diğer Durumlardan Mühürlü Durumuna Geçişler.....	8
Tablo 4: Aktif Durumundan Diğer Durumlara Geçişler	9
Tablo 5: Diğer Durumlardan Aktif Durumuna Geçişler	10
Tablo 6: Banka Aktif Durumundan Diğer Durumlara Geçişler	10
Tablo 7: Diğer Durumlardan Banka Aktif Durumuna Geçişler	11
Tablo 8: Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler	12
Tablo 9: Diğer Durumlardan Kapalı Durumuna Geçişler	13
Tablo 10: Banka Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler.....	14
Tablo 11: Diğer Durumlardan Banka Kapalı Durumuna Geçişler.....	14
Tablo 12: Terk Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler	15
Tablo 13: Diğer Durumlardan Terk Kapalı Durumuna Geçişler	16
Tablo 14: Devir Durumundan Diğer Durumlara Geçişler	17
Tablo 15: Diğer Durumlardan Devir Durumuna Geçişler	17
Tablo 16: Kayıp/Çalıntı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler.....	18
Tablo 17: Diğer Durumlardan Kayıp/Çalıntı Durumuna Geçişler.....	18
Tablo 18: Hurda Durumundan Diğer Durumlara Geçişler.....	19
Tablo 19: Diğer Durumlardan Hurda Durumuna Geçişler.....	19

GİRİŞ

Bilindiği üzere, 25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğinde, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine (GİB Teknoloji) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütüleceği ve 30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise YN ÖKC’ler üzerinden banka kartları ödeme imkanı sağlanması gerektiği belirtilmektedir.

Anılan Genel Tebliğlerde, YN ÖKC’lerin GİB Teknolojiye kaydı, kayıtlı YN ÖKC’lerin satışı, YN ÖKC’lerin kullanıma açılması (Aktivasyonu), YN ÖKC’lerin banka uygulaması yüklenmesi durumunda banka aktif duruma geçişi (Banka Aktif), kullanılmış YN ÖKC’lerin satışı veya devri, YN ÖKC’lerin geçici olarak kullanım dışı bırakılması (Kapatılması), vergi mükellefiyeti sona erdiği halde 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin, 7 nci maddesinde detaylı olarak izah edildiği şekilde cihazlarını kapalı durumuna getirmeyen mükelleflerin YN ÖKC’lerinin GİB tarafından bildirilecek terk listelerine dayanarak “Terk Kapalı” durumuna alınması (Terk Kapalı), aktif bir banka uygulaması yüklenmemesi durumunda YN ÖKC’lerin banka kapalı duruma alınması (Banka Kapalı), YN ÖKC’lerin hurdaya ayrılması, YN ÖKC’lerin servis hizmetleri, daha önceden satışı yapılan cihaz bilgilerinin kayıt işlemlerine dair usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Genel Tebliğlerde açıklamaları yapılan hususlara ilişkin yetkili ÖKC üretici firmaları ile bunların satış ve yetkili servislerince düzenlenmesi gereken tabloların işlem adımları ile bu tabloların ÖKC TSM Merkezleri üzerinden elektronik yolla GİB Teknolojiye iletilmesinde uyulacak esasların belirlenmesi amacıyla bu Kılavuz hazırlanmış bulunmaktadır.

1. GİB TEKNOLOJİYE VERİ GÖNDERİM ENTEGRASYONU

YN ÖKC'lerin yaşam döngüsü hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin GİB Teknolojiye alınabilmesi ve GİB Teknolojinin gerekli gördüğü durumlarda ÖKC TSM Merkezlerini bilgilendirebilmesi için entegrasyon akışları kullanılmaktadır.

Bu akışların doğru bir şekilde sağlanabilmesi için, ilgili Genel Tebliğlerde belirlenen bilgiler ile uyumlu olacak şekilde gönderilmesi beklenen bilgiler ile bu bilgilerin gönderim yöntem ve formatları bu Kılavuzda açıklanmıştır.

Entegrasyonlar ÖKC TSM Merkezinden GİB Teknolojiye bilgilendirme sağlayanlar ve GİB Teknolojiden ÖKC TSM Merkezine bilgilendirme sağlayanlar olmak üzere 2 başlıkta detaylandırılmıştır.

1.1 ÖKC TSM Merkezi – GİB Teknoloji Entegrasyonları

YN ÖKC bilgilerinin ÖKC TSM Merkezleri üzerinden GİB Teknolojiye aktarılması, bu entegrasyonda yer alan veri gönderimleri ile gerçekleştirilir.

ÖKC TSM Merkezinden GİB Teknolojiye gönderimi gerçekleştirilecek veriler aşağıdaki gibidir.

Her bir veri formatı ilerleyen bölümlerde ayrı başlıklar altında detaylandırılmıştır.

- **YN ÖKC Kayıt Bilgisi** (TSM → GİB Teknoloji)
 - 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği “Madde 3” ve “Madde 4”te belirtilen “YN ÖKC Kayıt Listesi” isterleri bu bilgi ile sağlanmaktadır.
- **YN ÖKC Durum Bilgisi** (TSM → GİB Teknoloji)
 - 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği “Madde 5”, “Madde 6”, “Madde 7” ve “Madde 8”de belirtilen “YN ÖKC Aktivasyon Listesi” isterleri bu bilgi ile sağlanmaktadır.
- **YN ÖKC Sertifika Bilgisi** (TSM → GİB Teknoloji)
 - YN ÖKC'lere ait sertifika bilgilerinin (public key) GİB Teknolojiye iletilmesinin temini bu bilgi ile sağlanmaktadır.

- **Yetkili Servis Bilgisi** (TSM → GİB Teknoloji)
 - 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği “Madde 5”, “Madde 6”, “Madde 7” ve “Madde 8”de belirtilen “YN ÖKC Yetkili Servis Listesi” isterleri bu bilgi ile sağlanmaktadır.
- **YN ÖKC Veri Güncelleme Bilgisi** (TSM → GİB Teknoloji)
 - YN ÖKC’lere ait genel bilgilerin GİB Teknolojide güncellenmesi bu bilgi ile sağlanmaktadır.

1.1.1 YN ÖKC Durum Bilgisi

YN ÖKC’lerin GİB Teknolojide kayıt altına alınması, kayıtlı cihazların kullanıma açılması (Mali Aktivasyonu), YN ÖKC’lere aktif bir banka uygulaması yüklenmesi durumunda banka aktif duruma geçişi (Banka Aktif), kullanılmış cihazların satışı ve devri, cihazların geçici olarak kullanım dışı bırakılması (Kapatılması), YN ÖKC’lerin 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci maddesinde detaylı olarak izah edildiği şekilde kapalı duruma getirilmemesi (Terk Kapalı), aktif bir banka uygulaması yüklenmemesi durumunda YN ÖKC’lerin banka kapalı duruma alınması (Banka Kapalı) ve ömrünü tamamlamış cihazların hurdaya ayrılması işlemleri yaşam döngüleri süresince YN ÖKC’lerin alabileceği temel durumlardır.

Bunlar dışında cihazların kayıp veya çalıntı statüsüne düşmesi de karşılaşılabilecek durumlar arasındadır.

Yapılan entegrasyonlar kapsamında, YN ÖKC durum bilgileri için aşağıdaki tabloda yer alan durum kod bilgileri kullanılmaktadır.

Durum Adı	Durum Açıklaması	Durum Kodu
Mühürlü	Firma tarafından üretilmiş ve kullanıma hazır YN ÖKC’yi ifade eder. Cihazın GİB Teknolojide kaydı bu durum kodu ile sağlanır. Cihaz bu durumda işlem yapamaz.	0
Aktif	YN ÖKC’nin mali aktivasyonunun yapılarak mükellef tarafından kullanımına başlanılmasını ifade eder. Cihaz bu durumda aktif bir banka uygulaması olmaksızın en fazla 30 gün işlem yapabilir.	1

Banka Aktif	Mükellefler tarafından kullanılan YN ÖKC'lere en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak aktif bir uygulama yüklenmesi durumudur.	6
Devir	Farklı bir mükellefe devredilmiş olan YN ÖKC'nin, ilgili mükellef tarafından kullanılmaya başlanılmasını ifade eder. Cihaz bu durumda aktif bir banka uygulaması olmaksızın en fazla 30 gün işlem yapabilir.	2
Kapalı	YN ÖKC'nin sahibi mükellefin ticari faaliyetini sonlandırması (iş bırakması) ve/veya YN ÖKC'yi farklı bir mükellefe devretmesi öncesinde, cihazın mevcut sahibi olan mükellef üzerinden kapatılmasını ifade eder. Cihaz bu durumda işlem yapamaz.	3
Banka Kapalı	YN ÖKC'lere en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısına ait aktif bir uygulama yüklenmemesi durumudur.	7
Terk Kapalı	Mükellefiyetin terk durumunda olması halinde YN ÖKC'lerin GİB tarafından bildirilecek terk listelerine dayanarak 5 gün içerisinde terk kapalıya alınması durumudur.	8
Hurda	YN ÖKC'nin hurdaya ayrılmasını ifade eder. Cihazın erişebileceği son durumdur. Cihaz bu durumda işlem yapamaz.	4
Kayıp / Çalıntı	YN ÖKC'nin kaybolması veya çalınmasını ifade eder. Cihazın bu durumda işlem yapması suistimali işaret eder.	5

Tablo 1: YN ÖKC Durum Kodları

1.1.2 YN ÖKC Durum Geçişleri

“YN ÖKC Kayıt Bilgisi” ile GİB Teknolojide kayıt altına alınan her bir YN ÖKC için, “YN ÖKC Durum Bilgisi” ile cihazların mevcut durumlarından diğer durumlara geçişi sağlanmaktadır. Ancak bu geçişler belirli kısıt ve kurallar dahilinde gerçekleştirilebilir.

Kılavuzun bu bölümünde, her bir cihaz durumunun detaylı açıklaması ve YN ÖKC'nin mevcut durumundan diğer durumlarına geçiş imkanları hakkında bilgilendirme sağlanmaktadır.

Kılavuza göre izin verilmeyen ancak geçerli bir sebep ile gerçekleştirilmesine gerek duyulan durum geçişleri için ÖKC Üreticisi tarafından Başkanlığa yazılı olarak resmi başvuruda bulunulması gerekmektedir.

1.1.2.1 Mühürlü Durumu ve Durum Geçişleri

ÖKC TSM Merkezi tarafından “YN ÖKC Kayıt Bilgisi” ile GİB Teknoloji’ye iletilen her bir YN ÖKC, GİB Teknolojide “**Mühürlü**” durum kodu ile kayıt altına alınır. “Mühürlü” durumda olan bir cihazın henüz satılmadığı, üretici firma veya bayi stoğunda olduğu değerlendirilir. Cihazın yaşam döngüsüne başlayabilmesi için bir mükellefe satışı ve akabinde yetkili servis marifeti ile cihazın mali aktivasyonunun sağlanması gerekir. Cihazın kullanımına devam edilebilmesi için en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılarak aktif bir uygulama yüklenmesi gerekmektedir.

Aktivasyon işlemini sağlayacak yetkili servis personeli, ilgili cihaza ait YN ÖKC seri numarası ile cihazın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mühürlenmiş olduğunu kontrol ederek aktivasyon işlemine başlayabilir.

Aktivasyonu gerçekleştirilen YN ÖKC için, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye gönderilen “YN ÖKC Durum Bilgisi” ile cihazın GİB Teknolojide “**Aktif**” durumuna geçişi sağlanır.

“Mühürlü” durumundaki YN ÖKC’nin, üretici veya bayi stoğunda satılamaz ve/veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye gönderilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi” ile “**Hurda**” durumuna geçişi sağlanmalıdır.

“Mühürlü” durumundaki YN ÖKC’nin üretici veya bayi stoğunda kaybolması veya çalınması halinde, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye gönderilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi” ile “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçişi sağlanmalıdır.

“Mühürlü” durumundaki YN ÖKC’nin müşteriye satılmasına rağmen, henüz yetkili servis tarafından aktivasyonu sağlanmadan kaybolması veya çalınması halinde, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye gönderilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi” ile “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçişi sağlanmalıdır.

“**Mühürlü**” durumundaki YN ÖKC’nin “**Devir**”, “**Kapalı**”, “**Banka Aktif**”, “**Banka Kapalı**”, “**Terk Kapalı**” durumlarına geçişine GİB Teknoloji tarafından izin verilmez.

Mevcut Durum	Yeni Durum	Geçiş İmkânı
Mühürlü	Aktif	Evet
Mühürlü	Banka Aktif	Hayır
Mühürlü	Hurda	Evet
Mühürlü	Kayıp/Çalıntı	Evet
Mühürlü	Devir	Hayır
Mühürlü	Kapalı	Hayır
Mühürlü	Banka Kapalı	Hayır
Mühürlü	Terk Kapalı	Hayır

Tablo 2: Mühürlü Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

Bir YN ÖKC'nin tekrar “**Mühürlü**” durumuna geçmesi mümkün olmamakla beraber, yanlış YN ÖKC bilgisi ile gerçekleştirilen hatalı aktivasyon vb. işlem durumlarında, cihazın tekrar “**Mühürlü**” durumuna çekilebilmesi için ÖKC Üreticisi tarafından Başkanlığa resmi yazı ile müracaatta bulunulması gerekir.

Mevcut Durum	Yeni Durum	Geçiş İmkânı
Aktif	Mühürlü	Hayır
Banka Aktif	Mühürlü	Hayır
Hurda	Mühürlü	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Mühürlü	Hayır
Devir	Mühürlü	Hayır
Kapalı	Mühürlü	Hayır
Banka Kapalı	Mühürlü	Hayır
Terk Kapalı	Mühürlü	Hayır

Tablo 3: Diğer Durumlardan Mühürlü Durumuna Geçişler

1.1.2.2 Aktif Durumu ve Durum Geçişleri

Yetkili servis tarafından aktivasyonu sağlanan YN ÖKC'ler için ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Aktif**” olarak belirtilmelidir. GİB Teknolojide “**Aktif**” duruma geçen cihazlar gerçekleştirecekleri işlem bilgilerini GİB Teknolojiye iletebilirler.

“**Aktif**” durumundaki YN ÖKC'ler yaşam döngüsü süresince “**Mühürlü**” ve “**Devir**” hariç diğer cihaz durumlarına geçebilirler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Aktif	Banka Aktif	Evet
Aktif	Hurda	Evet
Aktif	Kayıp/Çalıntı	Evet
Aktif	Devir	Hayır
Aktif	Kapalı	Evet
Aktif	Banka Kapalı	Evet
Aktif	Terk Kapalı	Evet
Aktif	Mühürlü	Hayır

Tablo 4: Aktif Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

YN ÖKC'nin diğer durumlardan “**Aktif**” duruma geçişi aşağıdaki şartlarda mümkündür.

- “**Mühürlü**” durumundaki cihazın satışı ve yetkili servis tarafından aktivasyonu.
- “**Kapalı**” durumundaki bir cihazın sahibi olan mükellefin cihazın satışından/devrinden vazgeçmesi ve aynı mükellefin ticari faaliyetinde tekrar kullanılmak üzere cihazın yetkili servis tarafından tekrar işlem yapar duruma getirilmesi.
- Mükellefiyetin terk durumunda olması nedeniyle “**Terk Kapalı**” cihazın mükellefin tekrar faaliyetine başlaması nedeniyle “**Aktif**” duruma geçişi.
- “**Banka Aktif**” olan bir cihazın üzerindeki banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye işyeri anlaşması yapılarak yüklenen uygulamanın kaldırılması durumunda ve üzerinde herhangi bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısına ait bir uygulamanın kalmaması durumunda cihaz “**Aktif**” duruma geçirilecektir. Bu durumda cihaz en fazla 15 gün bulunabilir. Getirilen yükümlülükler kapsamında yapılan üye işyeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye işyeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC'ler kullanıma kapatılarak “**Banka Kapalı**” durumuna alınacaktır.

“**Devir**” durumu, cihazın bir başka mükellefte aktivasyonunun sağlandığını ifade eden bir işlemdir. Bu durumda olan YN ÖKC'lerin ayrıca “**Aktif**” duruma çekilmesine gerek ve imkan yoktur.

“**Hurda**” durumundaki” YN ÖKC’nin tekrar “**Aktif**” durumuna geçmesi pratikte mümkün olmamakla beraber, yanlış YN ÖKC bilgisi ile gerçekleştirilen hatalı hurdaya ayırma bildirimlerinde; cihazın tekrar “**Aktif**” durumuna çekilmesi için ÖKC Üreticisi firma tarafından Başkanlığa resmi olarak yazı ile müracaatta bulunulması gerekir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Aktif	Evet
Banka Aktif	Aktif	Evet
Hurda	Aktif	Hayır
Kayıp Çalıntı	Aktif	Hayır
Devir	Aktif	Hayır
Kapalı	Aktif	Evet
Banka Kapalı	Aktif	Hayır
Terk Kapalı	Aktif	Evet

Tablo 5: Diğer Durumlardan Aktif Durumuna Geçişler

1.1.2.3 Banka Aktif Durumu ve Durum Geçişleri

Yetkili servis tarafından mali aktivasyonu sağlanan YN ÖKC’ler üzerine en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısına ait aktif bir uygulama yüklenmesi durumunda ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Banka Aktif**” olarak belirtilmelidir. GİB Teknolojide “**Banka Aktif**” duruma geçen cihazlar gerçekleştirecekleri işlem bilgilerini GİB Teknolojiye iletebilirler.

“**Banka Aktif**” durumundaki YN ÖKC’ler yaşam döngüsü süresince “**Mühürlü**”, “**Banka Kapalı**” ve “**Devir**” hariç diğer cihaz durumlarına geçebilirler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Banka Aktif	Aktif	Evet
Banka Aktif	Hurda	Evet
Banka Aktif	Kayıp Çalıntı	Evet
Banka Aktif	Devir	Hayır
Banka Aktif	Kapalı	Evet
Banka Aktif	Banka Kapalı	Hayır
Banka Aktif	Terk Kapalı	Evet
Banka Aktif	Mühürlü	Hayır

Tablo 6: Banka Aktif Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

YN ÖKC’nin diğer durumlardan “**Banka Aktif**” duruma geçişi aşağıdaki şartlarda mümkündür;

- “**Aktif**” durumunda olan bir cihazın en geç 30 gün içinde üzerine en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak aktif bir uygulama yüklenmesi halinde “**Banka Aktif**” duruma geçmesini ifade eder.
- “**Devir**” durumu, cihazın bir başka mükellefte aktivasyonunun sağlandığı ve en geç 30 gün içinde üzerine en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak aktif bir uygulama yüklenmesi halinde “**Banka Aktif**” duruma geçmesini ifade eder.
- “**Banka Kapalı**” durumunda olan bir cihazın üzerine en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak aktif bir uygulama yüklenmesi durumunda “**Banka Kapalı**” olan bir cihazın “**Banka Aktif**” duruma geçmesi durumunu ifade eder.

Mükellefiyetin terk durumunda olması halinde “**Terk Kapalı**” cihazın tekrar “**Banka Aktif**” duruma geçişi mümkün değildir.

Bu Kılavuzun yayımlandığı tarih itibarıyla, mevcut YN ÖKC’lerin üzerinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılarak aktif bir uygulama yüklü bulunması durumunda cihazların durumunun en geç 30 gün içinde “**Banka Aktif**” olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Banka Aktif	Hayır
Aktif	Banka Aktif	Evet
Hurda	Banka Aktif	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Banka Aktif	Hayır
Devir	Banka Aktif	Evet
Kapalı	Banka Aktif	Hayır
Banka Kapalı	Banka Aktif	Evet
Terk Kapalı	Banka Aktif	Hayır

Tablo 7: Diğer Durumlardan Banka Aktif Durumuna Geçişler

1.1.2.4 Kapalı Durumu ve Durum Geçişleri

Kullanılmış YN ÖKC’ler sahibi mükellef tarafından, YN ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satılabilir veya devredilebilir. Sahip olduğu YN ÖKC’yi satmak/devretmek isteyen mükellef cihaz devir veya satış işlemi gerçekleştirilmeden önce, yetkili servis marifetiyle cihazın kapatılmasını talep etmelidir.

Mükellefler ticari faaliyetine son vermek (iş bırakmak) suretiyle de YN ÖKC’lerin işleme kapatılmasını talep edebilirler.

İlgili durumlarda, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Kapalı**” olarak belirtilmelidir.

Yetkili servisler tarafından, YN ÖKC’de kayıtlı olan mükellefin kullanıma kapatma anına kadar mali bilgilerini ihtiva eden son “Z” raporunun alınması sağlanır. YN ÖKC’lerin “**Kapalı**” duruma alınma usul ve esasları 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 7 nci maddesinde detaylı olarak izah edilmektedir.

“**Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını bir başka mükellefe devretmek veya satmaktan vazgeçmesi (cihazın mevcut sahibi olan mükellef tarafından tekrar kullanılmak istenmesi) halinde, mükellef bilgileri değişmemek şartı ile “**Aktif**” duruma geçirilebilir. YN ÖKC sahibi mükellefin, sezonluk olarak işine ara vermesi halinde işletmesinde mevcut cihazı “**Kapalı**” duruma çekme zorunluluğu bulunmamaktadır.

“**Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçirilmelidir.

“**Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihazın tekrar kullanılamaz ve tamir edilemez niteliğe gelmesi halinde “**Hurda**” durumuna geçirilmelidir.

“**Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını YN ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satması veya devretmesi halinde “**Devir**” durumuna geçirilmelidir.

“**Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, mükellefiyetin terk durumunda olması sebebiyle, GİB tarafından bildirilecek terk listelerine dayanarak 5 gün içerisinde “**Terk Kapalı**” durumuna geçebilirler.

“**Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler “**Mühürlü**”, “**Banka Aktif**” ve “**Banka Kapalı**” durumuna geçemezler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kapalı	Mühürlü	Hayır
Kapalı	Aktif	Evet
Kapalı	Banka Aktif	Hayır
Kapalı	Banka Kapalı	Hayır
Kapalı	Terk Kapalı	Evet
Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Kapalı	Hurda	Evet
Kapalı	Devir	Evet

Tablo 8: Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

Kapalı durumunda bulunan YN ÖKC’lerin yeniden “Aktif” hale getirilmeden önce mükellefiyet durum sorgulaması yetkili servisler tarafından yapılacaktır. Sorgu sonucunda mükellefiyetin terk olması halinde ise cihaz aktivasyonu yapılmayacaktır.

“Aktif”, “Banka Aktif”, “Banka Kapalı”, “Terk Kapalı” ve “Devir” durumlarındaki YN ÖKC’lerin “Kapalı” duruma geçişi mümkündür.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Kapalı	Hayır
Aktif	Kapalı	Evet
Banka Aktif	Kapalı	Evet
Banka Kapalı	Kapalı	Evet
Terk Kapalı	Kapalı	Evet
Kayıp/Çalıntı	Kapalı	Hayır
Hurda	Kapalı	Hayır
Devir	Kapalı	Evet

Tablo 9: Diğer Durumlardan Kapalı Durumuna Geçişler

1.1.2.5 Banka Kapalı Durumu ve Durum Geçişleri

Mali aktivasyonu yapılmış YN ÖKC’lere en geç 30 gün içinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısına ait aktif bir uygulama **yüklenmemesi** durumudur.

“**Banka Aktif**” olan bir cihazın üzerindeki banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye işyeri anlaşması yapılarak yüklenen uygulamanın kaldırılması sonucunda cihaz “**Aktif**” duruma geçirilecektir. Getirilen yükümlülükler kapsamında yapılan üye işyeri anlaşmalarının sonlandığı (banka kartlarıyla ödeme imkânının kalmaması durumunda) tarihi takip eden 15 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye işyeri anlaşması yapılmaması sebebiyle banka kartları ile ödeme taleplerinin kabul edilmediği YN ÖKC’ler kullanıma kapatılarak “**Banka Kapalı**” durumuna alınacaktır.

İlgili durumda, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Banka Kapalı**” olarak belirtilmelidir.

“**Banka Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçebilirler.

“**Banka Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihazın tekrar kullanılamaz ve tamir edilemez niteliğe gelmesi halinde “**Hurda**” durumuna geçebilirler.

“**Banka Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, GİB tarafından belirlenen terk durumlarında “**Terk Kapalı**” durumuna geçebilirler.

“**Banka Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler “**Kapalı**” duruma geçebilirler.

“**Banka Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısına ait aktif bir uygulama yüklenmesi durumunda “**Banka Aktif**” durumuna geçebilirler.

“**Banka Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler “**Mühürlü**” , “**Aktif**” ve “**Devir**” durumuna geçemezler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Banka Kapalı	Mühürlü	Hayır
Banka Kapalı	Aktif	Hayır
Banka Kapalı	Banka Aktif	Evet
Banka Kapalı	Kapalı	Evet
Banka Kapalı	Terk Kapalı	Evet
Banka Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Banka Kapalı	Hurda	Evet
Banka Kapalı	Devir	Hayır

Tablo 10: Banka Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

“**Aktif**” ve “**Devir**” durumlarındaki YN ÖKC’lerin “**Banka Kapalı**” duruma geçişi mümkündür.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Banka Kapalı	Hayır
Aktif	Banka Kapalı	Evet
Banka Aktif	Banka Kapalı	Hayır
Kapalı	Banka Kapalı	Hayır
Terk Kapalı	Banka Kapalı	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Banka Kapalı	Hayır
Hurda	Banka Kapalı	Hayır
Devir	Banka Kapalı	Evet

Tablo 11: Diğer Durumlardan Banka Kapalı Durumuna Geçişler

1.1.2.6 Terk Kapalı Durumu ve Durum Geçişleri

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin, 7 nci maddesinde detaylı olarak izah edildiği şekilde kapalı durumuna getirmeyen mükelleflerin YN ÖKC’lerinin GİB tarafından bildirilecek terk listelerine dayanarak 5 gün içerisinde “**Terk Kapalı**” durumuna alınmasıdır.

İlgili durumda, GİB Teknoloji tarafından bildirilen terk listelerine dayanarak ÖKC Üreticisi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Terk Kapalı**” olarak belirtilmelidir.

“**Terk Kapalı**” durumunda bulunan YN ÖKC’lerin yeniden “**Aktif**” hale getirilmeden önce mükellefiyet sorgulanması yetkili servisler tarafından yapılacaktır. Sorğu sonucunda mükellefiyet durumu terk ise cihaz aktivasyonu yapılamayacaktır.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler “**Aktif**” duruma geçebilirler.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde “**Kayıp/Çalıntı**” durumuna geçebilirler.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihazın tekrar kullanılamaz ve tamir edilemez niteliğe gelmesi halinde “**Hurda**” durumuna geçebilirler.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, “**Kapalı**” durumuna geçebilirler.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, GİB tarafından terk durumunun değiştirilmesi halinde “**Banka Aktif**” durumuna geçemezler.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, GİB tarafından terk durumunun değiştirilmesi halinde “**Banka Kapalı**” durumuna geçemezler.

“**Terk Kapalı**” durumundaki YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin cihazını YN ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satması veya devretmesi halinde “**Devir**” durumuna geçemezler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Terk Kapalı	Mühürlü	Hayır
Terk Kapalı	Aktif	Evet
Terk Kapalı	Banka Aktif	Hayır
Terk Kapalı	Kapalı	Evet
Terk Kapalı	Banka Kapalı	Hayır
Terk Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Terk Kapalı	Hurda	Evet
Terk Kapalı	Devir	Hayır

Tablo 12: Terk Kapalı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

“Aktif”, “Banka Aktif”, “Banka Kapalı”, “Kapalı” ve “Devir” durumlarındaki YN ÖKC’lerin “Terk Kapalı” duruma geçişi mümkündür.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Terk Kapalı	Hayır
Aktif	Terk Kapalı	Evet
Banka Aktif	Terk Kapalı	Evet
Kapalı	Terk Kapalı	Evet
Banka Kapalı	Terk Kapalı	Evet
Kayıp/Çalıntı	Terk Kapalı	Hayır
Hurda	Terk Kapalı	Hayır
Devir	Terk Kapalı	Evet

Tablo 13: Diğer Durumlardan Terk Kapalı Durumuna Geçişler

1.1.2.7 Devir Durumu ve Durum Geçişleri

Kullanılmış YN ÖKC, sahibi mükellef tarafından YN ÖKC kullanma yükümlülüğü olan bir başka mükellefe satılabilir veya devredilebilir. İlgili durumda, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “**Devir**” olarak belirtilmelidir. Devir alanın cihazın kullanımına devam edilebilmesi için en geç 30 gün içerisinde en az bir banka veya diğer kuruluş ya da ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yapılarak aktif bir uygulama yüklenmesi gerekmektedir.

Devir veya satış işleminden önce YN ÖKC’nin yetkili servis tarafından “**Kapalı**” durumuna geçirilmiş olması gereklidir. “**Kapalı**” ve “**Devir**” işlemi aynı zamanda ve birbirini takip eden işlemler olarak icra edildiği takdirde ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek.

“YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu sırasıyla “**Kapalı**” ve “**Devir**” olarak ayrı ayrı gönderilmelidir.

“**Devir**” gerçekleştirildiği halde, bu durum esas olarak “**Aktif**” durumundan farklı değildir. Dolayısı ile “**Devir**” durumunun cihaz satış ve devretme işleminin ayrımı için kullanıldığı dikkate alınmalıdır. “**Devir**” durumundaki YN ÖKC’ler yaşam döngüsü süresince “**Mühürlü**” ve “**Aktif**” hariç diğer cihaz durumlarına geçebilirler.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Devir	Mühürlü	Hayır
Devir	Aktif	Hayır
Devir	Banka Aktif	Evet
Devir	Kayıp/Çalıntı	Evet
Devir	Hurda	Evet
Devir	Kapalı	Evet
Devir	Banka Kapalı	Evet
Devir	Terk Kapalı	Evet

Tablo 14: Devir Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

Kullanılmış YN ÖKC'lerin satışı veya devri ve cihazın **“Devir”** durumuna geçişi ancak **“Kapalı”**, durumlarındaki YN ÖKC'lerde tatbik edilebilir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Devir	Hayır
Aktif	Devir	Hayır
Banka Aktif	Devir	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Devir	Hayır
Hurda	Devir	Hayır
Kapalı	Devir	Evet
Banka Kapalı	Devir	Hayır
Terk Kapalı	Devir	Hayır

Tablo 15: Diğer Durumlardan Devir Durumuna Geçişler

1.1.2.8 Kayıp Çalıntı Durumu ve Durum Geçişleri

YN ÖKC'nin çalınması veya kaybolması durumunda, cihaz sahibi mükellefin ilgili ÖKC Üreticisi firmaya iletileceği **“gerekli mahkeme kararı”** ve beyanı üzerine, YN ÖKC'lerin **“Kayıp/Çalıntı”** durumuna geçişi sağlanabilir. İlgili durumda, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Dosyası”nda ilgili cihazların durumu **“Kayıp/Çalıntı”** olarak belirtilmelidir.

“Kayıp/Çalıntı” durumundaki YN ÖKC'ler **“Hurda”** gibi değerlendirilir ancak **“Hurda”** dahil diğer bir duruma geçişlerine izin verilmez.

Mahkeme kararı ile kayıp veya çalıntı ilan edilmiş bir YN ÖKC'nin, işler ve sağlam vaziyette bulunması halinde dahi durumu değiştirilemez ve cihaz tekrar kullanıma alınamaz.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Kayıp/Çalıntı	Mühürlü	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Aktif	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Banka Aktif	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Hurda	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Devir	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Kapalı	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Banka Kapalı	Hayır
Kayıp/Çalıntı	Terk Kapalı	Hayır

Tablo 16: Kayıp/Çalıntı Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

“Mühürlü”, “Aktif”, “Devir”, “Banka Aktif”, “Banka Kapalı”, “Terk Kapalı” ve “Kapalı” durumundaki YN ÖKC’lerin “Kayıp/Çalıntı” durumuna geçişi mümkündür.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Kayıp/Çalıntı	Evet
Aktif	Kayıp/Çalıntı	Evet
Banka Aktif	Kayıp/Çalıntı	Evet
Hurda	Kayıp/Çalıntı	Hayır
Devir	Kayıp/Çalıntı	Evet
Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Banka Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet
Terk Kapalı	Kayıp/Çalıntı	Evet

Tablo 17: Diğer Durumlardan Kayıp/Çalıntı Durumuna Geçişler

1.1.2.9 Hurda Durumu ve Durum Geçişleri

Daha önce aktivasyonu sağlanmış YN ÖKC’ler, cihaz sahibi mükellefin talebi üzerine, henüz satış ve/veya aktivasyonu sağlanmamış YN ÖKC’ler ise ÖKC Üreticisi firmanın yetkili servisi tarafından “Hurda” durumuna alınabilir. İlgili durumda, ÖKC TSM Merkezi tarafından GİB Teknolojiye iletilecek “YN ÖKC Durum Bilgisi”nde ilgili cihazların durumu “Hurda” olarak belirtilmelidir.

Yetkili servis tarafından, YN ÖKC’de hurdaya ayırma anına kadar cihaza kaydedilmiş olan mali verileri ihtiva eden son “Z” raporunun alınıp GİB Teknolojiye iletilmesi sağlanır. “Hurda” durumunda, ilgili cihazın ruhsatnamesi iptal edilir ve söz konusu cihaz tamir edilerek bir başkasına satılamaz veya bir daha kullanıma açılmaz. Dolayısıyla “Hurda” durumundan diğer bir cihaz durumuna geçiş mümkün değildir. YN ÖKC’lerin hurdaya ayrılma usul ve esasları 465 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde detaylı olarak izah edilmektedir.

Gerçekte hurda işlemine tabi tutulmayan ancak GİB Teknolojiye dosya bildiriminde sehven “Hurda” durum bilgisi iletilen cihazın tekrar **önceki** durumuna çekilmesi için ÖKC Üreticisi firma tarafından Başkanlığa resmi olarak yazılı müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Hurda	Mühürlü	Hayır
Hurda	Aktif	Hayır
Hurda	Banka Aktif	Hayır
Hurda	Devir	Hayır
Hurda	Kayıp Çalıntı	Hayır
Hurda	Kapalı	Hayır
Hurda	Banka Kapalı	Hayır
Hurda	Terk Kapalı	Hayır

Tablo 18: Hurda Durumundan Diğer Durumlara Geçişler

YN ÖKC'nin diğer durumlardan “**Hurda**” duruma geçişi aşağıdaki şartlarda mümkündür;

- “**Mühürlü**” durumundaki cihazın henüz satışının gerçekleşmediği veya mükellefe satılmasına rağmen yetkili servis tarafından henüz aktivasyonu sağlanmadığı durumda.
- “**Aktif**” durumundaki cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- “**Banka Aktif**” durumundaki cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- “**Devir**” durumundaki cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- “**Kapalı**” durumundaki bir cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- “**Banka Kapalı**” durumundaki bir cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.
- “**Terk Kapalı**” durumundaki bir cihazın artık işlem yapamaz niteliğe eriştiği durumda.

Mevcut Durum	Geçilecek Durum	İzin verilir
Mühürlü	Hurda	Evet
Aktif	Hurda	Evet
Banka Aktif	Hurda	Evet
Devir	Hurda	Evet
Kayıp/Çalıntı	Hurda	Hayır
Kapalı	Hurda	Evet
Banka Kapalı	Hurda	Evet
Terk Kapalı	Hurda	Evet

Tablo 19: Diğer Durumlardan Hurda Durumuna Geçişler